



MB5 Bedienteil Programmierung

Durch das 5 sekündige, dauerhafte Drücken der Tasten lassen sich die jeweiligen Programme aktivieren. Bei Aktivierung eines neuen Programms blinkt das Bedienteil zur Bestätigung zweimal. Die verschiedenen Programmierungen erlauben es das Bedienteil den verschiedenen Anwendungsszenarien anzupassen.

Programmauswahl	Taste 1	Taste 2	Taste 3	Taste 4	Taste 5	Besonderheit	Anwendungsbeispiel
Taste 1	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	Taste 1 schaltet 2,4,5 mit. Taste 1,4,5 lassen sich seperat abschalten.	SoSi, Stadt/Land, Frontblitzer Haupt- / 3. Kennleuchte
Taste 2	AN/AUS	TASTEND	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	Taste 2 rastet nicht ein. Z.b. für Blitzmuster einzustellen.	ASW vorne / hinten, Umfeldb., Kennleuchte, Heizung
Taste 3	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS		Warnbalken, Tag-/Nacht, Verkehrsleitung, Blitzmuster
Taste 4	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS		Haupt-/ Nebenkennleuchte, Heckwarnanlage, ASW
Taste 5	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	Taste 1 schaltet 2 mit. Taste 1 lässt sich seperat abschalten.	Salzsteuer inkl Kennleuchte, ASW und Umfeldbeleuchtung
Taste 2+3	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	AN/AUS	In diesem Modus ist immer nur eine Taste aktivierbar.	
Taste 3+4	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	In diesem Modus können sie innerhalb von 5 sek. wählen ob eine Taste AN/AUS oder TASTEND ist.	

MB5 Relaisstation

